



## LE CODE "Q"

Lors de la Conférence Internationale de Londres en 1912, il a été adopté une liste des indicatifs d'appel pour les différents pays du monde (B2-02 et B2-04). Dans cette liste, les groupes de trois lettres commençant par la lettre Q sont **RESERVEES POUR LE CODE D'ABREVIATIONS INTERNATIONALES** afin d'éviter toute confusion avec un indicatif. L'ensemble des abréviations prit le nom de CODE « Q ».

Dans ce code, un groupe suivi d'un point d'interrogation a le sens d'une question ; si le groupe est suivi d'indications complémentaires, le point d'interrogation doit suivre ces indications. Sans point d'interrogation le groupe est une réponse ou un avis. Les amateurs émetteurs font un large usage de ce code avec parfois une adaptation particulière, le sens général devant toujours être respecté. Nous devons mettre en garde contre un usage abusif de ce code et contre la dénaturation de la signification des abréviations. En téléphonie nous conseillons d'éviter ce genre d'abréviations, le langage clair étant bien préférable ; par contre en télégraphie l'usage du code est inévitable.

GROUPE	QUESTION	REPONSE
<b>QAB</b>	Quelle est votre destination ?	Ma destination est .....
<b>QAP</b>	Dois-je vous écouter sur... ou dois-je écouter XXX sur... kHz ou MHz ?	Ecoutez-moi, ou écoutez XXX sur ..... kHz/MHz.
<b>QBM</b>	Avez-vous un message de XXX pour moi ?	J'ai un message de XXX pour vous.
<b>QCB</b>		Vous causez des retards en ré- pondant quand ce n'est pas votre tour.
<b>QCM</b>		Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre émission.
<b>QCS</b>		Ma réception sur .... MHz est interrompue.
<b>QDH</b>	Qui produit cette interférence ?	Cette interférence est causée par .....
<b>QDP</b>	Acceptez-vous un contrôle ?	J'accepte le contrôle.
<b>QDX</b>		J'ai accepté le contrôle.
<b>QIC</b>		J'établis le contact avec .... sur .... MHz.